

## WH36DB

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



### Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 36 V Multi Volt, potentissimo, leggero e super compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il meccanismo di battuta "Triple Hammer" esclusivo Hikoki ed il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la modalità e la velocità di avvitatura giusta per ogni tipo di vite. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

#### NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Performance di velocità e di comfort al top con il sistema "Triple Hammer"
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con viti di grandi dimensioni
- 4 modalità di lavoro: Soft - Normal - Power ed (S) specifica per viti autoperforanti
- Modalità luce personalizzabile in 3 selezioni diverse.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

### Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10mm, bulloni standard da M5-M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5-M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5-6.0 mm

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft (Triple Hammer)	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 1.900 n°/min
Normal (Triple Hammer)	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Power	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Viti autoperforanti	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 2.100 n°/min

### Specifiche

<b>Avvitamento bulloni standard / alta resistenza</b>	M5 ~ M18   M5 ~ M14
<b>Avvitamento viti da legno</b>	4 ~ 10 mm
<b>Attacco portautensili</b>	1/4" esagonale innesto rapido
<b>Coppia serraggio massima</b>	210 Nm
<b>Lunghezza</b>	127 mm
<b>Larghezza</b>	74 mm
<b>Altezza</b>	240 mm
<b>Peso (con batteria BSL36A18)</b>	1,6 kg
<b>Codice articolo</b>	WH36DBW2
<b>Codice EAN</b>	4966376321568
<b>Accessori in dotazione</b>	Valigetta stackable
<b>Batterie compatibili</b>	BSL36A18 - BSL36B18

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!  
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.